

HOME AUTOMATION NETZLEITSTELLEN SC2200 UND SC2700



Die Marmitek SC2200 und SC2700 sind komplette Zentralen für Ihr Marmitek Haus Automatisierungs System. Von der Tastatur aus, können alle Marmitek X-10 Module geschaltet oder gedimmt werden. Ausserdem sind Tasten für 'alle Lampen an' und 'alles aus' vorhanden. Die Zentrale kann an die Wand montiert werden, kann aber auch als Tischmodell verwendet werden.

Die Zentrale besitzt eine eingebaute Transceiverfunktion. Hierdurch können Marmitek drahtlose Sender wie z.B. Fernbedienungen, drahtlose Schalter und Sensoren mit dem Marmitek System verwendet werden. Der SC2200/2700 setzt die Signale um in das X-10 Signal auf dem Lichtnetz.

Neben den Hausautomatisierungsfunktionen sind die Zentralen auch mit einer Reihe von Sicherheitsfunktionen ausgestattet. Durch die Verwendung von (zusätzlichen) Sensoren, kann eine komplette Alarmanlage gebaut werden. Sie können sowohl normale verdrahtete Sensoren, als auch spezielle drahtlose Marmitek Sensoren verwenden. Im Alarmfall sorgt das eingebaute Telefonwählgerät dafür, dass Ihr eigener, eingesprochener Bericht an Ihre Nachbarn, Freunde oder Ihr eigenes Handy weitergeleitet wird.

HOME AUTOMATION NETZLEITSTELLEN SC2200 UND SC2700



Nennspannung:	30V, 200 mA durch mitgeliefertes 230V Netzteil
Notstrombatterie:	9V Blockbatterie (Programmierung wird in EEPROM registriert)
Transceiver Frequenz:	433,92 MHz
X-10 Signale:	120kHz Marmitek X-10 Steuerung über mitgeliefertes 230V Netzteil
Telefonanschluss:	analog PSTN
Eingebaute Sirene:	95 dB
Hauscode:	Mechanisch einstellbar mit Drehschalter
Basis Unitcode:	Über Tastatur zu programmieren
Alarmfunktionen:	Über Tastatur zu programmieren
Farbe:	Anthrazit

FUNKTIONSÜBERSICHT:

HAUSAUTOMATISIERUNGSFUNKTIONEN:

	SC2200	SC2700
Schalten und Dimmen über die Tastatur	x	x
Alle Lampen an	x	x
Alles aus	x	x
Eingebauter Transceiver	x	x
Telefonbedienung des Moduls	-	x

ALARMFUNKTIONEN:

Anschluss von Drahtsensoren in Reihe	1	1
Speicherplätze für drahtlose Sensoren	16	16
Speicherplätze für Marmitek Fernbedienungen mit Alarmfunktionen	8	8
Panikfunktion	x	x
Teilalarm-Funktion	x	x
Telefonische Meldung bei Alarm (4 Tel.Nr.)	x	x
Mithörfunktion bei Alarm	x	x
Arm/Disarm über das Telefon-	x	

KOMBINIERTE FUNKTIONEN:

Schalten von Beleuchtung während eines Alarms	x	x
Alarmanzeige durch das Modul	x	x
Steuern einer Zusatzsirene bei Alarm	x	x
Automatisches Ausschalten von Geräten/Lampen/Thermostat bei Verlassen der Wohnung	x	x
Automatisches Einschalten von Geräten/Lampen/Thermostat bei Betreten der Wohnung	x	x
Lifestyle Funktion	x	x

BESTELLINFORMATION:

Art.Nr.	Typ-Nr.	Artikelbeschreibung
09151	SC2200	Netzleitstelle mit Netzteil/Interface
09152	SC2700	Netzleitstelle mit Netzteil/Interface
09134	MS9400	Alarmanlage mit SC2200 Netzleitstelle - 4-teilig
09137	MS9700	Alarmanlage mit SC2200 Netzleitstelle - 7-teilig
08908	MS10	Drahtloser Bewegungsmelder für Alarmanlagen
08909	DS10	Drahtloser Tür/Fenstersensor für Alarmanlagen
09130	GB10	Drahtloser Marmitek Glasbruchmelder
09131	KR19	Schlüsselanhängerfernbedienung mit Alarmfunktionen
08912	SH624	Systemfernbedienung mit Alarmfunktionen